



## DIGITRADIO 52

DAB+/UKW-Uhrenradio mit Wireless-Charging-Funktion

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039148	anthrazit	0000/3914	920 g	608 g	16.00 x 7.00 x 13.00 cm	23.00 x 8.20 x 14.50 cm
4019588139145	weiß	0001/3914	920 g	608 g	16.00 x 7.00 x 13.00 cm	23.00 x 8.20 x 14.50 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

Wireless Charging zum Aufladen von Smartphones

Favoritenspeicher (20 für DAB+ und 20 für UKW)

Uhr- und Datumsanzeige

Zwei Radiowecktimer möglich

Wecken mit Radiosender oder Signalton

Einstellbarer Weckrhythmus

Snooze- und Sleep-Funktion

Großes LCD-Display mit Beleuchtung

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

### RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

### RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87.5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Wurfantenne

### LAUTSPRECHER

Stereo-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 2 W (RMS)

Ausgangsleistung Stereo : 2 x 1 W

### ANSCHLÜSSE

USB : 1

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 20

Programmspeicher Favoriten UKW : 20

### DISPLAY

Dimmbar : Ja

Typ : LCD

### FUNKTIONEN

USB Ladefunktion : Ja

Wireless charging : Ja (kompatibel mit dem Qi-Ladestandard)

### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch

### STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 5,5 V / 2000 mA

Netzteilart : Extern

### LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 52, Netzteil, Bedienungsanleitung

## Testurteil(e) DIGITRADIO 52



Preis-/Leistungssieger: gut  
(83,3%)  
SATVISION 4/2019



Energiesparsieger  
SATVISION 4/2019