



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.  
 Detaillierte Informationen unter  
[www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).

## DIGITRADIO 10

DAB+/UKW-Empfangsteil/Radioadapter mit OLED-Display und Bluetooth-Audiostreaming

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039445	schwarz/silber	0000/3944	598 g	142 g	12.00 x 9.00 x 6.00 cm	17.50 x 17.25 x 7.75 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio mit RDS

Favoritenspeicher (20 für DAB+ und 20 für UKW)

Uhr- und Datumsanzeige

Hochwertiges OLED-Display

Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

Sleep- und Wecktimer-Funktionen

Fernbedienung

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative  
 Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

### RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

Radioadapter : Ja

### RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

DAB+ Cable : 252 - 261 MHz

UKW/RDS : 87.5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Wurfantenne

### LAUTSPRECHER

Equalizer : Ja

### ANSCHLÜSSE

Audio-Ausgang analog (L/R) : Ja

Anschluß für externe Antenne (IEC-Buchse)  
 : 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

Automatische Uhrzeiteinstellung nach  
 Stromausfall : Ja

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Fernbedienung : Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 20

Programmspeicher Favoriten UKW : 20

### BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version : 5.0

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) : Ja

A2DP (Streaming von Audiodaten) : Ja

### DISPLAY

Dimmbar : Ja

Typ : OLED

### NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth : Ja

### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch,  
 Französisch, Italienisch

### STREAMING

Bluetooth Audiostreaming : Ja

### STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 5 V / 1.000 mA

Netzteilart : Extern

### LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 10, DAB/UKW-Wurfantenne,  
 Audioverbindungskabel, Netzteil,  
 Fernbedienung, Bedienungsanleitung