



## Unleash your voice

Mit den JBL PartyBox Wireless Mics wird die Party noch besser. Stecke sie einfach in eine JBL PartyBox oder nutze den Dongle für eine kabellose Verbindung und lass deine Stimme erklingen. Ob drinnen oder draußen, mit diesen Mikrofonen, die speziell auf jeden PartyBox Lautsprecher zugeschnitten sind, klingst du klar und eindrucksvoll. Ein eingebauter Schaumstoff-Popfilter minimiert störende Nebengeräusche, wenn du mit einer anderen Person im Duett singst, und ein Stoßdämpfersystem sorgt für Ruhe, wenn du das Mikrofon weitengibst. Bis zu 20 Stunden Wiedergabezeit und du kannst ein Mikrofon sogar verwenden, während es auf der integrierten Powerbank der PartyBox aufgeladen wird. Der Spaß kann so lange weitergehen wie die Party. Rock den Laden mit dem JBL PartyBox Wireless Mic.

## Merkmale

- ▶ Klare Stimme, knackiger Sound
- ▶ Minimiert alle unerwünschten Geräusche
- ▶ Einfache Bedienung
- ▶ Kompatibel mit allen PartyBox Lautsprechern
- ▶ Die ganze Nacht lang singen
- ▶ Wiederaufladbarer Akku
- ▶ Stabile 2,4-GHz-Verbindung
- ▶ Verpackt in FSC-zertifiziertem, mit Sojatinte bedrucktem Papier



## Merkmale und Vorteile

### Klare Stimme, knackiger Sound

Das Aufnahmemuster mit Nierencharakteristik dieser Mikrofone erzeugt einen warmen und kristallklaren Gesang, der dafür sorgt, dass jeder über die JBL PartyBox hervorragend klingt.

### Minimiert alle unerwünschten Geräusche

Ein stoßdämpfendes System minimiert die Geräusche der Mikrofone, wenn sie übergeben werden, während ein eingebauter Popfilter alle unnötigen Atemgeräusche eliminiert, die nicht Teil der Performance sein sollen.

### Einfache Bedienung

Einfach einstecken und lossingen. Einfacher geht's nicht.

### Kompatibel mit allen PartyBox Lautsprechern

Vom PartyBox Encore bis zum Ultimate kannst du die Mikrofone mit jedem JBL PartyBox Lautsprecher verwenden.

### Die ganze Nacht lang singen

Mit bis zu 20 Stunden\* Wiedergabezeit (\*bis zu 12 Stunden Wiedergabezeit, wenn du den digitalen kabellosen Dongle verwendest) bleibt die Party die ganze Nacht über am Laufen.

### Wiederaufladbarer Akku

Stecke das Mikrofon einfach in den Ladeanschluss der JBL PartyBox, wenn der Akku leer ist. Du kannst es weiterhin verwenden, während es aufgeladen wird. 10 Minuten Ladezeit bringen weitere zwei Stunden Wiedergabezeit.

### Stabile 2,4-GHz-Verbindung

Wenn du den digitalen kabellosen Dongle verwendest, hast du eine stabile 2,4-GHz-Verbindung innerhalb eines Abstands von 30 Metern von der PartyBox. Trau dich nur, rauszugehen und die Leute zu begeistern.

### Verpackt in FSC-zertifiziertem, mit Sojatinte bedrucktem Papier

Das JBL PartyBox Wireless Mic ist in FSC-zertifiziertem Papier verpackt, das mit Sojatinte bedruckt ist.

## Technische Daten

- ▶ Trägerfrequenz: 2404–2478 MHz
- ▶ Verschlüsselung: AES – 128
- ▶ Arbeitsbereich: 30 m
- ▶ Latenz: < 12 ms
- ▶ Auswahl von Frequenz/Kanal: Adaptive Kanalwahl
- ▶ Frequenzgang: 50 Hz–15 kHz
- ▶ Dynamischer Bereich: 100 dBA bei 1 KHz
- ▶ Signal/Rauschabstand: 59 dBA
- ▶ THD: < 1 % bei 94 dB SPL, 200–10 KHz
- ▶ Akku für Mikrofone: 600 mAh 3,7 V Li-Ionen-Akku
- ▶ Dongle-Akku: 700 mAh 3,7 V Li-Ionen-Akku
- ▶ Wiedergabezeit des Mikrofons: bis zu 20 Stunden
- ▶ Wiedergabezeit Dongle: bis zu 12 Stunden
- ▶ Akkuladezeit des Mikrofons: < 2,5 h im ausgeschalteten Zustand
- ▶ Akkuladezeit des Dongles: < 2,5 h im ausgeschalteten Zustand
- ▶ Mikrofongkorb: 16 mm ECM
- ▶ Übertragungsleistung: < 10 dBm
- ▶ Maximaler Ausgangspegel des Receivers: < 1 V RMS
- ▶ Abmessungen des Mikrofons (B x H x T): 45,5 x 224,5 x 42,5 mm
- ▶ Gewicht des Mikrofons: 270 g
- ▶ Abmessungen Dongle (B x H x T): 42 x 96,5 x 18 mm
- ▶ Dongle-Gewicht: 43 g
- ▶ Abmessungen der Geschenkbox (B x H x T): 131 x 72 x 236 mm
- ▶ Gewicht der Geschenkbox: 854 g

## Verpackungsinhalt

- 2 x JBL PartyBox Wireless Mic
- 1 x Dongle
- 1 x Kurzanleitung
- 1 x Sicherheitsanweisungen und Garantiekarte
- 1 x USB-C-Kabel