

Starter Set Beschattung

Artikel-Nr.: 151670A0



Produkteigenschaften

- Starter Set zum komfortablen Steuern von Rollläden und Markisen
- Der Access Point verbindet das Smartphone über die Homematic IP Cloud mit den Homematic IP Geräten
- Der Rollladenaktor für Markenschalter steuert alle gängigen Rohrmotoren für Rollläden und Markisen
- Einfache Bedienung über die Homematic IP App, per Homematic IP Fernbedienung oder direkt über die Tasterwippe des Schalters
- Individuelle Konfiguration eines Wochenprofils ermöglicht zeitgesteuertes Hoch- und Herunterfahren von Rollläden/ Markisen
- Komfortable Steuerung abhängig vom Sonnenauf- und untergang
- Besonders zuverlässiges Funkprotokoll auf 868 MHz-Basis
- Hohe Sicherheit dank umfassender AES-Verschlüsselung und Serverstandort in Deutschland – keinerlei Eingabe persönlicher Daten erforderlich
- Das Starter Set Beschattung kann mit vielen weiteren Homematic IP Geräten jederzeit zu einer vollumfassenden Smart-Home-Lösung ausgebaut werden
- Kann mit dem Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App (ohne Folgekosten), der Homematic Zentrale CCU2 sowie mit vielen Partnerlösungen betrieben werden

Technische Daten (pro Gerät)

Access Point:

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Versorgungsspannung | Steckernetzteil (5 V _{DC}) |
| Umgebungstemperatur | 5 bis 35 °C |
| Abmessungen (B x H x T) | 118 x 104 x 26 mm |
| Typ. Funk-Freifeldreichweite | 400 m |

Rollladenaktor für Markenschalter:

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Versorgungsspannung | 230 V/50 Hz |
| Max. Schaltleistung | 500 W |
| Lastart | Motorlast |
| Umgebungstemperatur | 0 bis 50 °C |
| Abmessungen (B x H x T) | 71 x 71 x 37 mm |
| Typ. Funk-Freifeldreichweite | 220 m |

Logistische Daten

| | |
|--------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 151670A0 |
| EAN-Code | 4047976516704 |
| Kurzbezeichnung | HmIP-SK5 |
| Verpackungseinheit | 6 |
| Maße Verpackung | 325 x 159 x 106 mm |

Lieferumfang

Access Point (Steckernetzteil, Netzwerkkabel)

Rollladenaktor für Markenschalter (2x)

Montagematerial

Bedienungsanleitungen