



DORO Leva L30

WARUM DORO?

Während andere Marken auf hübsche Displays, unglaubliche Kameras oder die neueste Technologie und einen „coolen“ neuen Namen setzen, ist für uns Einfachheit viel wichtiger. Und genau das wollen unsere Anhänger – Menschen, die die Auswirkungen des Älterwerdens zwar spüren, im Herzen aber noch jung sind. Deshalb ist EINFACHHEIT der Grundstein der DNA eines jeden Doro-Geräts. Viele kleine Einzelheiten werden in einem Telefon vereint, das Sie lieben werden und mit dem Sie auch tolle Fotos machen und diese auf einem großen, schönen Bildschirm betrachten können. Die Geräte sind außerdem gut auf das reifere Ohr abgestimmt.

HÖRE ES, SIEH ES, LIEBE ES

Egal, wie jung wir uns fühlen, mit dem Alter werden einfache Aufgaben im Alltag zu Herausforderungen. Wir bei Doro richten uns nach dem Prinzip, dass die Benutzung eines Telefons immer ein Kinderspiel sein sollte, auch wenn das Hör- und Sehvermögen oder die Fingerfertigkeit nachlässt. Deshalb bieten alle unsere Telefone hervorragende Standardfunktionen wie den extra lauten und deutlichen Klang, die Anzeige mit hoher Auflösung, leicht lesbare Tasten und eine große, klare Benutzeroberfläche. Und die weit voneinander abgesetzten Tasten erleichtern natürlich das Tippen. Wir widmen uns den Herausforderungen, damit Sie sich auf das Angenehme konzentrieren können.

EXTERNER DISPLAY MIT ANRUFRER-ID UND BENACHRICHTIGUNGEN

Mit dem Doro Leva L30 genießen Senioren ein optisch ansprechendes Klapptelefon, das einfach zu bedienen ist und über ein externes Display für Rufnummernanzeige und Benachrichtigungen verfügt. Mit dem großen 2,8-Zoll-Display und den weit voneinander abgesetzten, kontrastreichen Tasten machen Telefonate, Textnachrichten und Fotografieren noch mehr Spaß. Weitere Merkmale sind eine klarere Gesprächsqualität mit HD-Sprachausgabe, eine Soft-Touch-Oberfläche für bessere Griffbarkeit, Hörgerätekompatibilität und praktische Schnell Tasten für Favoriten, Kamera und Nachrichtenfunktion. Es gibt auch eine Notruftaste, mit der Sie Ihren GPS-Standort schicken und bis zu fünf Vertrauenspersonen wie Freunde oder Verwandte benachrichtigen können, falls Sie Hilfe benötigen sollten.

Allgemeines	
ID	L30/L31
Modellname	DFC-0530
Handelsname	Doro Leva L30 / Doro Leva L31
Bauform	Clam

Größe	
Gerätegröße (HxBxT mm)	107,25x56x21,35
Gerätegewicht inkl. Batterie (g)	142,7

Speicher	
Arbeitsspeicher (RAM)	64MB
Speicher (ROM)	128MB
Verfügbare Benutzerspeicher	17MB
SD-Karte	✓
Maximale Speicherkartengröße	128GB

Chipset	
Modell	UMS9117S (T127)
Modem	LTE: R12 WCDMA: R9 GSM: R6
Prozessor	Arm_Cortex_A7
Prozessor-Geschwindigkeit	1GHz
Anzahl der CPU-Kerne	1
Betriebssystemtyp	RTOS
Betriebssystemversion	Mocor RTOS

Hauptdisplay	
Bildschirmgröße Zoll	2,8
Bildschirmgröße (HxB mm)	43,2x57,6
Auflösung (HxB)	320*240
Bildschirm PPI	142,8
Bildschirmtyp	TFT
Anzahl Farben	65K
Bildwiederholrate (Hz)	60Hz
Hintergrundbeleuchtetes Display	✓
Glas	CTC

Externes Display	
Externe Displaygröße in Zoll	1,4
Externe Displaygröße (HxB mm)	30x19
Externe Displayauflösung (HxB)	137*86
Externe Display-PPI	115,7
Externer Displaytyp	TFT
Anzahl der Farben des externen Displays	65K
Bildwiederholrate des externen Displays (Hz)	60Hz

Glas	CTC
Kamera	
Hauptkamera	✓
Typ	Single

Pixelgröße (µm)	1,75x1,75
Auflösung (MP)	2
Autofokusgeschwindigkeit	N/A
Objektiv-FOV	61,4
Objektiv F-Nr.	2,8+-5%
Schutzglas	2P+IR
Blitz	✓
Zoom	✓
Videaufzeichnung	✓
Videaufzeichnungsauflösung	240*320
Sensorgöße (mm)	1/5

Sensoren	
GPS	✓

Aufladen	
Ladeanschluss	USB-C
Ladekontakte	✓

Batterie	
Akkukapazität	1150mAh

Tasten und Anschlüsse	
Hilfetaste	✓
Schnellstasten	Kamera, Nachrichten, Favoriten
Ein/Aus-Taste	Geteilt
Ziffernblock	✓
Lautstärketasten	✓
Headset-Anschluss	3.5mm standard jack
Tragebandanschluss	✓

LEDs	
Nachrichten/Anrufanzeige	✓
Batterie/Ladeanzeige	✓

Netzwerk	
2G (GSM)	900, 1800
3G (GPRS)	1, 8
4G FDD (LTE)	1, 3, 7, 8, 20, 28

4G TDD (LTE)	38, 40
LTE-Datenrate UL	Cat 4
LTE-Datenrate DL	Cat 4
VoLTE	✓

IP-Klassifizierung	
IP	IP54

GPS	
GPS	✓
GPS-Chipsatz	Ublox
A-GPS	✓
Gallileo	✓

Anrufe	
HD voice	✓
Anrufdaueranzeige	✓
Anruferkennung unterdrücken (CLIR)	✓
Anrufweiterleitung	Unbedingt, Kein Dienst, Bei Besetzt, Keine Antwort
Anklopfen	✓
Annehmen mit beliebiger Taste	✓
Whitelist-Nummer	✓
Blacklist-Nummer	✓
Festgelegte Wählzahlen	✓
Konferenzanruf	✓
Sprechende Zifferntasten	✓

Telefonbuch	
Im Notfall (ICE)	✓
Eigentümersnummer	✓
Telefonbucheinträge	>500
Bild zum Kontakt hinzufügen	✓
Eingehende Nummer im Telefonbuch speichern	✓
Kontakt auf SIM-Karte/Telefonspeicher kopieren	✓
vCard-Unterstützung	✓
vCard über Bluetooth übertragen	✓
Favoriten/Top 10 Kontakte	✓

Anrufliste	
Verpasste Anrufe	✓
Ausgehende Anrufe	✓
Eingehende Anrufe	✓
Anzahl der Anrufprotokollpositionen	60
Datum- und Zeitstempel	✓

Lautstärkeeinstellungen	
Einstellbare Anruflautstärke	✓
Einstellbare Medienlautstärke	✓
Einstellbare Klingellautstärke	✓
Einstellbare Alarmlautstärke	✓

Töne	
Eigene Klingeltöne hinzufügen	✓
Lautlosmodus	✓
Maximale Klingellautstärke in 1 m in dB	>83
Vibrationsanzeige	✓
Visuelle Klingelanzeige	✓
Tastenton	✓
Maximale Anruflautstärke in dB	35
Empfangspegel maximal (dB RLR)	> -8
Freisprecheinrichtung	✓

Codecs	
EVS NB	✓
EVS WB	✓
AMR NB	✓
AMR WB	✓

Nachrichten	
Art des Nachrichteneingangs (SMS/MMS)	Speziell
SMS-Textnachricht	✓
MMS	✓
Maximale Länge der ausgehenden SMS	1224
Maximale Anzahl gespeicherter SMS	200
Nummer aus Nachricht verwenden	✓
Auf Nachricht antworten	✓

Nachricht weiterleiten	✓
Rückruf	✓
Nachrichten-Erinnerung	✓
Mehrere Empfänger	✓
Speicher	Telefon, SIM, SD-Karte
Zeichenanzeige verbleibend	✓
Automatische Großschreibung	✓
OTA MMS-Profilbereitstellung	✓

Bluetooth	
Bluetooth®	✓
Bluetooth®-Version	5.0
Freisprechprofil (HFP)	✓
Headsetprofil (HSP)	✓
Serielles Portprofil (SPP)	✓
Objektübertragungsprofil (OPP) (nur V-Card)	✓
Telefonbuch-Zugriffsprofil (PBAP, PBA)	✓
Audio-/Video-Fernsteuerungsprofil (AVRCP)	✓
Erweiterte Audioverteilung (A2DP)	✓

Notruffunktion	
Notruftaste	✓
Notruf	✓
Senden einer Standard-Notfallnachricht	✓
Senden von Positionsdaten	✓

Sicherheit	
Telefonsperre	✓
SIM-PIN-Sperre	✓

Warnungen	
Rundfunknachrichten	✓
EU-Warnungen	✓

Zurücksetzfunktionen	
Einstellungen zurücksetzen	✓
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	✓

Barrierefreiheit	
Hörgerätekompatibilitätsbewertung 4G-Bänder	T4/M4
Themen	✓
Kontrasteinstellung	✓
Startassistent	✓

SAR	
SAR (Körper)	1.506 W/kg
SAR (Kopf)	0.791W/Kg
SAR (Gliedermaßen)	2.964 W/kg

Andere Funktionen	
Alarm	✓
Uhr	✓
Rechner	✓
Wetter	✓
Kalender	✓
FM-Radio	✓
Taschenlampe	✓
Menüs sperren	✓
Software-Update über Funk	✓
Flugmodus	✓

- ✓ Einfach Sehen auf dem externen Display, wer anruft
- ✓ Einfach Hören dank lautem und klarem Sound
- ✓ Fühlen Sie sich sicherer mit der Notfalltaste