



HD-S 221

Kompakter HDTV-Receiver für den Empfang von unverschlüsselten digitalen TV- und Radioprogrammen via Satellit

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Farbe	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588048102	0000/4810	596 g	512 g	schwarz	18.00 x 4.00 x 13.00 cm	21.40 x 5.20 x 15.60 cm

BILD	Typ: 7-Segment, 4-stellig, amber	DVB-S2: 8PSK - QPSK
SD: Ja	LEISTUNG/ENERGIEWERTE	Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud
HD: Ja	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: max. 18 W	FEC: RS, LDPC, BCH
1080p: Ja	SONSTIGE FEATURES	UMGEBUNG
1080i: Ja	Programmspeicher Gesamt: 4000	Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %
720p: Ja	OSD-Sprachen: Dänisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch	Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C
576p: Ja	STROMVERSORGUNG	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
576i: Ja	Nennspannung: 230 V	Audio-Formate: MP3, AAC, MP2, OGG
ANSCHLÜSSE	Frequenz: 50 Hz	Bild-Formate: JPEG, BMP, GIF, PNG
HDMI™ (out): 1	Nennleistung: max. 18 W	Video-Codices: MPEG-4, MPEG-2, H.264
USB: 1 (USB 2.0)	Netzteil: intern	Video-Formate: MP4, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, M2TS, AVI
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja	TUNER	LNB-STEUERUNG
Scart: 1	Tuner-Typ: DigitalSat	Vertikal: 14 V
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja	Sat (DVB-S2): 1	Horizontal: 18 V
F-Buchse SAT (in): Ja	Empfang von: HD-TV, SD-TV, DVB-Radio	Bandumschaltung: 22 kHz
BEDIENUNG/KOMFORT	TUNER - SAT	Stromaufnahme: max. 500 mA
Mediaplayer: Ja	Frequenzbereich: 950 ... 2150 MHz	DiSEqC: 1.0 / 1.2
Sleeptimer: Ja	Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8	LIEFERUMFANG
Uhr: Ja	DVB-S: QPSK	HD-S 221 Sat-Receiver, Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung
Wecktimer: Ja	Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud	
DISPLAY		

KEYFEATURES

HDTV

EPG